

紅外線燈泡轉接座 JRC-501

產品特性

- ◎ 燈泡照明自動化，免配線，完全DIY。
- ◎ 人員接近自動開燈，離開後自動關燈。
- ◎ 安全、方便、省電又省錢。
- ◎ 不用更換燈具。
- ◎ 延遲通電時間可調。
- ◎ 本產品不適用備有調光器控制之燈具。
- ◎ 明/暗工作時機，可依使用者設定。
- ◎ 本產品已通過CE認證。



產品規格



紅外線燈泡轉接座 JRC-501

規 格

JRC-501

- ★電壓輸入：AC 100V~230V均適用
- ★最大負載：60W
- ★感應角度：360⁰全方位感應
- ★延遲通電時間：5秒~5分鐘
- ★溫機時間：50秒
- ★產品尺寸：長126mm 高70mm

安裝示意圖



紅外線燈泡轉接座 JRC-501

JRC-501燈泡轉接座產品【安裝使用說明】



- 1、感應鏡片
- 2、**SENSOR**靈敏度調整
+：高敏感度方向
-：低敏感度方向
- 3、**T I M E**延遲時間
5秒~5分鐘自己調整
- 4、**L I G H T**明暗選擇
⚙️：24小時部分明/暗只要有人進入即亮
☾：夜晚有人進入才亮，白天則不動作

紅外線燈泡轉接座 JRC-501

【安裝使用說明】



步驟一：切斷電源、將轉接座裝於欲控制之燈座



步驟二：再將燈泡裝入轉接座，開啓電源即可