



SHIHLIN ELECTRIC  
士林電機

益成自動控制材料行 [www.enroteko.com/shop](http://www.enroteko.com/shop)

[www.seec.com.tw](http://www.seec.com.tw)

2011.01 版

無熔線斷路器  
MOLDED CASE  
CIRCUIT BREAKER

漏電斷路器  
EARTH LEAKAGE  
CIRCUIT BREAKER



BREAKER  
& SWITCHGEAR SYSTEM

## 認 證 表

■ 士林無熔線斷路器產品符合國家及國際規範，為國內首家獲得UL、BSI、標準檢驗局ISO 9001品質認證

機 種	名 稱	認 證				
				大電力		
無熔線斷路器 NF系列	NF30-SN、NF50-CN、NF50-HN、NF100-CN、 NF100-MN、NF100-HN、NF125-SN、NF125-HN、 NF225-SN、NF250-SN.	★	★	-	★	-
無熔線斷路器 NF系列	NF50-SN、NF100-SN、NF225-CN、NF250-CN、 NF400-CN、NF630-CN.	★	★	-	★	★
無熔線斷路器 NF系列	NF400-SN、NF400-HN、NF630-HN、NF800-SN.	★	-	★	★	-
無熔線斷路器 NF系列	NF630-SN、NF800-CN	★	-	★	★	★
無熔線斷路器 高啓斷系列	NF100-H、NF100-HC、NF225-HB、NF225-HC、 NF250-HS*、NF400-HC、NF400-UN*、NF600-HC、 NF800-HC、NF800-HS、NF800-RN*、NF1000-HS、 NF1200-HS、NF1600-HS.	★	-	★	★	-
無熔線斷路器 電子式系列	NF250-UE*、NF400-UE*、NF800-RE*、NF800-E、 NF1000-E、NF1200-E.	★	-	★	★	-
無熔線斷路器 BH系列	BH、BHU、BHH、BHS、BPL、BLU、BLS、BAH.	★	★	-	★	-
漏電斷路器 NV系列	NV30-SN、NV50-SN、NV50-HN、NV100-CN、 NV100-MN、NV100-SN、NV125-SN、NV125-HN、 NV225-CN、NV225-SN.	★	★	-	★	-
漏電斷路器 NV系列	NV250-CN、NV250-SN、NV400-CN、NV400-SN、 NV400-HN、NV400-UN*、NV800-RN*.	★	-	★	★	-
漏電斷路器 NVB系列 NVK系列	NV-KLF、NV-KF、NV-K30F、NV-BF、NVB-50L、 NVB-50UL、NVB-50F、NVB-50U、NVB-100U、 NVP-50L、NVP-50UL、NVB-50H.	★	★	-	★	-
漏電保護插座	NV-CS T1、NV-CS T2.	★	★	-	-	-
無熔線斷路器 DC系列	NF50-CB、NF50-SB、NF50-HS.	★	★	-	★	★

- 【註】 1. 「★」表示已取得認證合格，或符合其標準規定。  
2. 「-」表示非該機構或標準之檢驗範圍。  
3. 「\*」表示為新增機種，近期推出。

NF  
系列高啓斷  
系列電子式  
系列DC  
系列NV  
系列BH  
系列NVB  
系列

其他

漏電斷路器 | NVB系列

漏電/過負載/短路 保護兼用

框架容量 (A F)	50	50	50	50	50	50	100	50	
型 式	NVB-50L	NVB-50UL	NVP-50L	NVP-50UL	NVB-50F	NVB-50U	NVB-100U	NVB-50H	
外觀									
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40°C	15,20,30,40,50.								
相 線 式	1φ2W								
極 數 (P)	1P2線式	2P2E	1P2線式	2P2E	1P2線式	2P2E	1P2線式	2P2E	
額定電壓 V(A.C) #註1.	110	220	220***	220	110	220	220***	220	
額定靈敏度電流(mA) #註2.	30,(100,200,300,500)*				30				
動作時間 (s)	0.1s以下								
啟斷容量 kA CNS 5422 Icu AC #註3.	110V	5	—	10	—	5	—	10	
	220V	—	5	5	10	—	5	—	
外型及安裝尺寸									
	a	25	50	25	50	25	50	25	
	b	110				92			
	c	60				60.5			
	ca	78.4				78.4			
	bb	120				—			
	aa	0	25	0	25	0	25	0	
製品重量 (kg)	0.22	0.39	0.22	0.39	0.2	0.34	0.2	0.34	
過電流跳脫方式	熱動電磁式								
漏電跳脫方式	機械式								

漏電斷路器 | NVK系列

漏電/過負載 保護兼用

漏電保護專用

漏電保護插座

配線用插接器 附漏電斷路器 隨插即用

框架容量 (A F)	30	40	30	30	框架容量 (A F)	15
型 式 #註4.	NV-KLF	NV-KF	NV-K30F	NV-BF	型 式	NV-CS T1 NV-CS T2
外觀					外觀	
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40°C	15,20,30	15,20,30,40	15,20,30	15,20,30, (40)**	額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40°C 15	
相 線 式	1φ2W	1φ2W	1φ3W 3φ3W	1φ2W	相 線 式 —	
極 數 (P)	2P1E	2P2E	2	3	極 數 (P) 2	
額 定 電 壓 V(A.C)	110~220	110~220	110~220 380~440	110~220	額 定 電 壓 V(A.C) 110	
額定靈敏度電流(mA) #註2.	30	30,(100,200 300,500)*	30	30,(100,200 300,500)*	額定靈敏度電流 (mA) 15	
動作時間 (s)	0.1s以下	0.1s以下	0.1s以下	0.1s以下	動作時間 (s) 0.1s以下	
額定短時間 電流 kA CNS 5422 AC	110V~220V 380V~440V	1.5	1.5,2.5	1.5	—	1.5
外型及安裝尺寸					外型及安裝尺寸	
	a	66	90	32	a	42
	b	70	70	70	b	3
	c	42	42	36	c	41
	ca	60	60	48	ca	70
	bb	59	59	62	bb	16.9
	aa	33	57	—	aa	21.9
製品重量 (kg)	0.2	0.25	0.1	—	製品重量 (kg) 0.13 0.14	
過電流跳脫方式	熱動式				過電流跳脫方式 —	
漏電跳脫方式	機械式				漏電跳脫方式 機械式	

[註] 1. "\*\*\*"表示三相四線式，線對中性線電壓為220V。  
 2. "\*\*"表示之機種非一般品，訂貨時需註明。  
 3. 規格表中無標示之電壓啟斷容量，請以已標示電壓乘I.C容量相等方式換算參考，恕無法將全部I.C標示於表中及開關本體中。  
 4. "\*\*\*"表NV-BF 40A為新增規格，近期推出。

NF

系列

高啟斷

系列

電子式

系列

DC

系列

NV

系列

BH

系列

NVB

系列

其他