

WS-5213

吸頂四線式紅外線自動感應器



功能特性：

- ◆露出/埋入兩用型。
- ◆靈敏度、工作環境、時間可調整。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用。
- ◆最大負載：鎢絲燈泡500W、日光燈、馬達200W、電子安定器40W、BB燈2盞。
- ◆偵測角度：100度圓週。
- ◆偵測距離：最大約8公尺。
- ◆點燈時間：6秒到12分鐘可調。
- ◆明暗調整：日夜可微調。
- ◆產品尺寸：103x103x52mm
- ◆包裝：12只/盒、72只/件
- ◆專利：081046號

WS-5410C

小不點二號 吸頂四線式紅外線自動感應器



功能特性：

- ◆體積小，直徑只有65mm，不佔空間。
- ◆可選擇電源輸出或乾接點兩種配線方式。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用。
- ◆最大負載：鎢絲燈300W、日光燈150W、電子安定器30W、BB燈2盞。
- ◆偵測角度：左右130度，上下90度。
- ◆偵測距離：最大約5公尺。
- ◆點燈時間：3秒到3分鐘可調。
- ◆明暗調整：日夜可微調。
- ◆產品尺寸：65x65x25mm
- ◆包裝：12只/盒、72只/件

WS-5303 四線式 全方位紅外線自動感應器



功能特性：

- ◆可調角度左右約80度，圓週360度，可任意調整。
- ◆靈敏度、工作環境、時間可調整。
- ◆吸頂、掛壁均可安裝。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用。
- ◆最大負載：鎢絲燈泡500W、日光燈、馬達200W、電子安定器40W、BB燈2盞。
- ◆偵測角度：100度圓週。
- ◆偵測距離：最大約8公尺。
- ◆點燈時間：6秒到12分鐘可調。
- ◆明暗調整：日夜可微調。
- ◆產品尺寸：102 x 102 x 66mm
- ◆包裝：12只/盒、72只/件
- ◆專利：194437、082826號

WS-5325

電子安定器專用/ 紅外線自動感應器



功能特性：

- ◆電子安定器燈具可負載達200W。
- ◆可調角度左右約80度，圓週360度，可任意調整。
- ◆靈敏度、工作環境、時間可調整。
- ◆四線式，吸頂、掛壁均可安裝。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V或AC220V兩種規格。
- ◆最大負載：鎢絲燈泡500W、日光燈、螺旋燈泡、省電燈泡200W、電子安定器燈具200W。
- ◆偵測角度：100度圓週。
- ◆偵測距離：最大約8公尺。
- ◆點燈時間：6秒到12分鐘可調。
- ◆明暗調整：日夜可微調。
- ◆產品尺寸：102x102x66mm
- ◆包裝：12只/盒、72只/件
- ◆專利：194437、082826號

WS-5305 DIY型 全方位紅外線自動感應器



功能特性：

- ◆DIY設計，安裝方便。
- ◆可調角度左右約80度，圓週360度，可任意調整。
- ◆靈敏度、工作環境、時間可調整。
- ◆吸頂、掛壁均可安裝。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用(附插頭線)。
- ◆最大負載：鎢絲燈泡500W、日光燈、馬達200W、電子安定器40W、BB燈2盞。
- ◆偵測角度：100度圓週。
- ◆偵測距離：最大約8公尺。
- ◆點燈時間：6秒到12分鐘可調。
- ◆明暗調整：日夜可微調。
- ◆產品尺寸：102 x 102 x 66mm
- ◆包裝：12只/盒、72只/件
- ◆專利：194437、082826號

WS-5703 掃描者二號 嵌入式紅外線自動感應器



安裝完成圖

功能特性：

- ◆完全埋入於天花板+隱藏式調整鈕。
- ◆以接線端子配線，施工迅速方便。
- ◆感應器利底座結合為特殊專利設計，維修更換時拆裝方便，免工具。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用。
- ◆最大負載：鎢絲燈500W、日光燈、馬達200W、電子安定器40W、BB燈2盞。
- ◆偵測角度：100度圓週。
- ◆偵測距離：最大約8公尺。
- ◆點燈時間：6秒到12分鐘可調。
- ◆明暗調整：日夜可微調。
- ◆產品尺寸：129x129x55mm(嵌入孔95mm)
- ◆包裝：12只/盒、72只/件
- ◆專利：M301380號

WS-5307 燈座型 分離式紅外線自動感應器



功能特性：

- ◆燈座和感應器分離，安裝時感應器需和燈座距離5cm以上，避免誤動作。
- ◆可調角度左右約80度，圓週360度，可任意調整。
- ◆靈敏度、日夜明暗度、動作時間可調整。
- ◆吸頂、掛壁均可安裝。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用(附插頭線)。
- ◆最大負載：吸頂安裝時，燈泡勿超過60W，以免過熱危險。
- ◆偵測角度：100度圓週。
- ◆偵測距離：最大約8公尺。
- ◆點燈時間：6秒到12分鐘可調。
- ◆明暗調整：日夜可微調。
- ◆產品尺寸：燈座102x102x45mm，感應頭40x40x46mm
- ◆包裝：12只/盒·72只/件
- ◆專利：194437.082826號

WS-5709 雙胞胎 燈座型紅外線自動感應器



功能特性：

- ◆雙感應頭，適用於樓梯、轉角、長廊，需雙向角度偵測之場所。
- ◆可調角度左右80度，圓週360度，可任意調整。
- ◆感應器原導線長30公分，亦可訂製導線長100公分。
- ◆燈座和感應器分離，安裝時感應器需和燈座距離5公分以上，避免誤動作。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用。
- ◆最大負載：吸頂安裝時，燈泡請勿超過60W，以免過熱危險。
- ◆偵測角度：100度圓週。
- ◆偵測距離：最大約8公尺。
- ◆點燈時間：6秒到12分鐘可微調。
- ◆明暗調整：日夜可微調。
- ◆產品尺寸：燈座102x102x45mm，感應頭40x40x46mm
- ◆包裝：12只/盒·72只/件
- ◆專利：194437.082826號

WS-5315 小金剛 紅外線自動感應器




功能特性：

- ◆防雨設計，可裝設於戶外環境。
- ◆可調角度約90度。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用。
- ◆最大負載：鎢絲燈泡500W·日光燈200W·電子安定器40W·BB燈2盞。
- ◆偵測角度：100度圓週。
- ◆偵測距離：最大約10公尺。
- ◆點燈時間：6秒到12分鐘可調。
- ◆明暗調整：日夜可微調。
- ◆產品尺寸：102x70x50mm
- ◆包裝：12只/盒·72只/件

WS-5410W 小不點二號 單孔四線式 紅外線自動感應器



功能特性：

- ◆體積小，單孔卡式只佔一格開關位置。
- ◆可選擇電源輸出或乾接點兩種配線方式。
- ◆安裝處必須有AC110V或AC220V電源。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用。
- ◆最大負載：鎢絲燈泡300W·日光燈150W·電子安定器30W·BB燈2盞。
- ◆偵測角度：左右130度，上下90度。
- ◆偵測距離：最大約5公尺。
- ◆點燈時間：3秒到3分鐘可調。
- ◆明暗調整：日夜可微調。
- ◆產品尺寸：44x23x37mm
- ◆包裝：12只/盒·72只/件

WS-5308 掃瞄者一號 紅外線自動感應器



功能特性：

- ◆感應頭和主機可分離，主機可隱藏。
- ◆可調角度左右80度，圓週360度，可任意調整。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用。
- ◆最大負載：鎢絲燈泡500W·日光燈·馬達200W·電子安定器40W，BB燈2盞。
- ◆偵測角度：圓週100度。
- ◆偵測距離：最大約8公尺。
- ◆點燈時間：6秒到12分鐘可調。
- ◆明暗調整：日夜可微調。
- ◆產品尺寸：主機85x51x24mm，感應頭40x40x46mm
- ◆包裝：12只/盒·72只/件
- ◆專利：194437號




主機可隱藏於燈具內



主機可隱藏於天花板內

WS-5409 小不點 單孔兩線式 紅外線自動感應器



功能特性：

- ◆只佔蓋板一孔空間壁內型。
- ◆日光燈、燈泡均可使用。
- ◆兩線式配線，可取代單切開關。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V或AC220V兩種。
- ◆最大負載：鎢絲燈泡200W，日光燈100W。
- ◆偵測角度：左右130度，上下90度。
- ◆偵測距離：最大約5公尺。
- ◆點燈時間：3秒到3分鐘可調。
- ◆明暗調整：日夜可微調。
- ◆產品尺寸：44x23x37mm
- ◆包裝：12只/盒·72只/件

PIR-8827A 兩線式微電腦 省電自動開關

功能特性：

- ◆兩線式配線，一連Box即可安裝，可取代一般單切壁開關，安裝簡便。
- ◆日光燈、燈泡均適用。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V或AC220V兩種。
- ◆最大負載：250W。
- ◆偵測角度：左右130度，上下90度。
- ◆偵測距離：最大約5公尺。
- ◆點燈時間：5秒到12分鐘可調。
- ◆明暗調整：日夜可微調。
- ◆產品尺寸：119x73x35mm
- ◆包裝：12只/盒·72只/件



WS-5217 壁掛式自動感應器

功能特性：

- ◆DIY設計，安裝簡單。
- ◆靈敏度，工作環境，時間可調整。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用(附插頭線)。
- ◆最大負載：鎢絲燈泡500W·日光燈·馬達200W·電子安定器40W·BB燈2盞。
- ◆偵測角度：主機90度，固定架左右40度，上下45度可調。
- ◆偵測距離：最大約8公尺。
- ◆點燈時間：6秒到12分鐘可調。
- ◆明暗調整：日夜可微調。
- ◆產品尺寸：145x68x45mm
- ◆包裝：12只/盒·72只/件



WS-5306 一連四線式 埋入型紅外線自動感應器



功能特性：

- ◆一連BOX即可安裝，替換原有手動開關。
- ◆安裝處必須有AC110V/AC220V電源。
- ◆日光燈、燈泡均可適用。
- ◆配線方法電源輸出及乾接點配線兩種。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用。
- ◆最大負載：鎢絲燈泡500W·日光燈200W·電子安定器40W·BB燈2盞。
- ◆偵測角度：左右130度，上下90度。
- ◆偵測距離：最大約5公尺。
- ◆點燈時間：5秒到12分鐘可調。
- ◆明暗調整：日夜可微調。
- ◆產品尺寸：119x73x35mm
- ◆包裝：12只/盒·72只/件

WS-5408 隔空點燈 分離式/自動感應無線遙控開關

功能特性：

- ◆可一對一或一對多搭配使用，有效距離內、感應器、接收器均可無限量追加。
- ◆密碼指撥開關設計，調整方便。
- ◆適用於控制燈具、電扇、馬達、監視器...等。

感應器規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用(附插頭線)。
- ◆偵測角度：圓週100度，固定架45度可調整。
- ◆偵測距離：最大約8公尺。
- ◆遙控距離：無障礙80公尺，有障礙約4樓高。

接收器規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用。
- ◆最大負載：日光燈·馬達200W·鎢絲燈泡500W·BB燈2盞。
- ◆點燈時間：6秒到12分鐘可調。
- ◆產品尺寸：感應器105x62x44mm
接收器88x51x24mm。
- ◆包裝：12只/盒·72只/件



WS-5407-E27 插頭式自動感應燈座



功能特性：

- ◆插頭式設計，可旋轉90度，E27燈頭專用型，免配線安裝方便。
- ◆人到燈亮，離開自動熄燈，以達節能效果。
- ◆適用於玄關·廁所·走廊·樓梯·陽台...等處。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用。
- ◆最大負載：燈泡60W以下。
- ◆偵測角度：左右約130度，上下約90度。
- ◆偵測距離：最大約5公尺。
- ◆點燈時間：約3秒到3分鐘可微調。
- ◆明暗調整：日夜可微調。
- ◆產品尺寸：80x58x32mm
- ◆包裝：12只/盒·72只/件

