




- 用於檢測三相電源發生欠相、逆相(相位順序不對)等異常現象
- 電壓過高或電壓過低時自動跳脫保護，設定值可以從額定電壓的0到±29%
- 電壓過高或電壓過低檢測，延遲時間範圍0.1秒至10秒可各別設定

規格

型 號		AVM-NA, YA	AVM-N1A, Y1A	AVM-NB, YB	AVM-N1B, Y1B
		三相三線式	單相二線式	三相三線式	單相二線式
額 定 電 壓		AC(V): 220, 240, 380, 415, 440, 480 50/60Hz			
檢 出 方 式		三相電壓檢出	單相電壓檢出	三相電壓檢出	單相電壓檢出
電 壓 設 定 範 圍		額定電壓0~±29%			
輸 出 接 點		1C 5A 250VAC 電阻性負載			
壽 命	電 氣	10 ⁵ times			
	機 械	5×10 ⁶ times			
復 歸 時 間		0.1 sec max			
消 耗 功 率		2VA			
使 用 周 圍 溫 度		-10℃~+55℃			
使 用 周 圍 濕 度		45~85%RH			
重 量		Approx. 210g			


單相或三相電壓檢測及保護繼電器

接線圖與時序圖




外觀尺寸圖

露出型 (N型) : 使用8PFA底座



埋入型 (Y型) : 使用US-08或P3G-08,P3G-08E底座



可鑫科技股份有限公司
益成自動控制材料行
TEL:06-3585914 / FAX:06-3585911
LINE:@ENPRO
MAIL:INFO@ENPROTEKO.COM.TW
WEB:WWW.ENPROTEKO.COM.TW